

Schéma de câblage 7 pôles 12 volts - Prise 12 volts 7 broches

n° broches	Code	Couleur Fils	Circuit
1	L	Jaune	Clignotant gauche
2	54G	Bleu	Feu anti-brouillard
3	31	Blanc	Masse
4	R	Vert	Clignotant droit
5	58R	Brun	Feux de position D
6	54	Rouge	Feux de stop gauche et droit
7	58L	Noir	Feux de position G




Schéma de câblage 13 pôles 12 volts - Prise 12 V 13 broches DIN

n° broches	Couleur Fils	Circuit
1	Jaune	Clignotant gauche
2	Bleu	Feu anti-brouillard
3	Blanc	Masse (pour contacts 1 à 8)
4	Vert	Clignotant droit
5	Brun	Feux de position D
6	Rouge	Feux de stop gauche et droit
7	Noir	Feux de position G
8		Feux de recul
9		(+) batterie
10		Ligne de charge + pour Batterie dans la remorque
11		Libre
12		Libre
13		Masse (pour contacts 9 à 12)

